



# THERMOSTATS ANTIGEL POUR BATTERIE AQUASTAT CHANGE-OVER

## THERMOSTATS ANTIGEL POUR BATTERIE



	JTF-1	JTF-5	JTF-6
POUVOIR DE COUPURE	15(8)A / 250 Vac à 24 Vac 150 mA min.		
CONTACT	inverseur		
CAPTEUR	capillaire actif sur toute la longueur		
	long. capillaire = 6 m	longueur capillaire = 3 m	
DIFFERENTIEL	1°C		
PLAGE DE REGLAGE	-10°C ... +12°C		
TEMPERATURE AMBIANTE ADMISSIBLE DE L'APPAREIL	-9°C ... +55°C		
TEMPERATURE AMBIANTE ADMISSIBLE DE LA SONDE	max. +200°C		
REARMEMENT	-	externe	
INDICE DE PROTECTION	IP 40, classe de protection I		

## ACCESSOIRES

<b>JZ05/6</b>
Support de capillaire
<b>JZ07</b>
Support de boîtier
<b>JZ04</b>
Presse-étoupe pour passage capillaire

## AQUASTAT CHANGE-OVER pour unité terminale

### UTILISATION



L'aquastat change-over CH30 permet de basculer en régime été/hiver en fonction de la température de la tuyauterie.



	CH30
VALEUR DU BASCULEMENT	+15°C / +25°C
TEMPERATURE MAX. D'UTILISATION	10K
FONCTION	à réglage fixe pour la fonction change-over